

SMARTX - PANEL DE CONTROL ANALÓGICO DIRECCIONABLE

FICHA TÉCNICA



SmartX es un panel de control analógico direccionable de un bucle, basado en el **Protocolo ESP de Hochiki**. Indicado para pequeñas y medianas instalaciones.

Los puntos clave de este panel son su bajo coste, facilidad de uso a través de una interfaz de usuario intuitiva, capacidad de expansión a través de la red y flexibilidad de programación, todo en una construcción robusta y de alta calidad.

Fácil para instaladores y usuarios, proporcionan una solución ideal, pudiéndose integrar en futuras ampliaciones de instalaciones.

Número de certificado CE
00123/101/1/2016

Número de certificado de RCP
0832-CPR-F1616

Número de certificado de HOCHIKI
070

CARACTERÍSTICAS

- Panel de control direccionable analógico un Bucle
- 2 zonas convencionales (máximo 20 detectores por zona).
- Avanzado bucle de detección ASR (reducción de señal activa) para mejorar la inmunidad al ruido en entornos hostiles.
- Modo día / noche, con perfil separado para cada día de la semana. Cambia la sensibilidad ESP y la verificación de alarma.
- Agregar / quitar manualmente dispositivos de bucle (búsqueda fácil con el número de serie de Hochiki).
- 2 salidas de sirena supervisadas.
- Selección de patrón de sirena para dispositivos integrados (conmutados) y de bucle.
- Almacenamiento de hasta 2.000 eventos de registro.
- Contact/ID incorporado (Contact/ID de Ademco).
- Indicaciones LED del sistema: alimentación, avería, alarma, prealarma, retardo.
- Sirenas silenciadas, en modo prueba.
- Función de prueba de instalación WalkTest.
- Recordatorio semanal para la prueba del sistema.
- Monitoreo y programación remota de software.

REF: DACPHSH116EN_072020_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * Whatsap pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34)916063711 * Whatsap pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

ESPECIFICACIONES

Número de bucles	1
Corriente de bucle	500 mA
Protocolos	ESP
Zonas de incendio / Indicadores de zona	16 (smartX 116), 32 (smartX 132)
Zonas convencionales	2 (máximo 20 detectores por zona)
Resistencias de final de línea de zonas convencionales	4,7 K Ohms / 1 W
Salidas supervisadas de sirena	2 salidas, 24 V CC $\pm$ 10% , 1 A máx., con fusible y monitorización
Salida de avería general (en la unidad principal) no monitorizada	contactos de relé seco NO - C -NC
Entradas genéricas	2 entradas auxiliares
Salidas de relé	2 salidas de relé generales N/O o N/C (mediante puente seleccionable) contactos secos 28V / 3A máx.
Salidas PGM	4 salidas PGM Colector abierto, corriente máxima soportada de 200 mA, máximo 30V
Detección e indicación de fallas a tierra	indicación LCD en el panel frontal y zumbador
Pantalla	4 líneas de 20 caracteres LCD
Potencia de red	220 VAC 50 Hz
Fusible de suministro	1,6 A 250 V
Fuente de alimentación	24 VDC / 2.5A
Salida auxiliar	24 VDC +/- 10%, 700 mA máx., corriente limitada, monitorizada
Alimentación de la batería	2 baterías de gel de plomo ácido selladas de 12 V / 7 Ah
Monitoreo del estado de la batería (pueba de carga periódica)	cada 90 segundos
Caja	caja de metal con recubrimiento de polvo epoxi
Dimensiones (H x W x D) [mm]	315 x 425 x 100
Clasificación IP	IP 30

REF: DACPHSH116EN_072020_REV0

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * Whatsapp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34)916063711 * Whatsapp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es